PMA-1700NE Integrated Amplifier Silver Denon



Categorie:
Merk: Denon
Model: PMA1700NESPE2

0 74719 21376 01

0 747192 137601 >

1.899,00€

OMSCHRIJVING

De Denon PMA-1700NE geïntegreerde versterker is voorzien van UHC Single-Push-Pull-versterkerschakeling, Advanced AL32 Processing Plus en een MM/MC-phono-equalizer. Hierdoor biedt hij een uitstekende geluidskwaliteit met nauwkeurige details.

Krachtige 140 W geïntegreerde versterker

Speakervermogen van 140 W per kanaal in 4 ohm. Deze geïntegreerde versterker ondersteunt een groot aantal speakers en impedanties voor een operationele stabiliteit.

Advanced AL32 Processing Plus

Geavanceerde AL32 Processing Plus ondersteunt digitale geluidsbronnen tot een hoge resolutie van 384 kHz/32-bit. Algoritmen herstellen gegevens die tijdens de digitale opname verloren gingen, zodat je een getrouwe geluidsweergave hoort.

USB-DAC

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Van Havere TV, Hifi & Home Automation Loewe Gallery, Bang & Olufsen Kapellen, Domotica	Bang & Olufsen Antwerpen, Loewe Gallery Antwerpen	Van Havere IT & Telecom, Cyberdrome
Hoevensebaan 99	Riemstraat 22B	Eikendreef 5a
Parking Essenhoutstraat 52		Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen	BE 2000 Antwerpen	BE 2950 Kapellen
Tel: 03 664 75 68	Tel: 03 288 91 08	Tel: 03 605 07 60

De PMA-1700NE heeft een USB-DAC-functie. Deze ondersteunt hoge-resolutie geluidssignalen tot wel 11.2-MHz DSD en 384-kHZ/32-bit PCM. Deze digitale signalen met onderdrukte jitter worden door de hoogwaardige DAC met uiterste precisie opgepakt voor optimale D/A-conversie.

Zeer nauwkeurige regeling

De PMA-1700NE omarmt de elektrische regeling van het volume, de balans en tonen en behoudt de beleving van analoge bediening. Dankzij het unieke mechanisme heb je een soepele, lineaire bediening. A Source Direct omzeilt alle tooncontrole voor het puurste geluid.

SPECIFICATIE

Afspeelmogelijkheden

Hi-res audio	✅
Streaming muziekdiensten	✅

Algemeen

Aantal audiokanalen	2
Type versterker	Geïntegreerde versterker
Uitgangsvermogen per kanaal	140 W

Audio

D/A-omvormer	32-bit / 384 kHz

Connectiviteit

Wi-Fi	❌

Energieverbruik

Elektrisch verbruik	295 W
Elektrisch verbruik (stand-by)	0.2 W

Fysieke kenmerken

Breedte	43.4 cm
Diepte	41 cm
Gewicht	17.6 kg
Kleur	Zilver

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig